



DESCRIZIONE



ZAS è un terminale innovativo e versatile, ideale per chi cerca una soluzione tecnologicamente affidabile e con un design elegante.

ZAS ha il lettore integrato, il frontale in poliestere ed è disponibile in due versioni, senza tastiera e con comoda tastiera a membrana, retroilluminata a LED e con segnalazione tattile a tasto premuto, che permette di configurare il terminale con il duplice sistema di sicurezza badge + PIN.



FUNZIONALITÀ

L'alimentazione Power Over Ethernet, fornita di serie, consente di attivare **ZAS** utilizzando un unico cavo di rete. Una serie di led a tre colori, blu, rosso e verde, segnala l'accensione del terminale e la possibilità di accedere al varco con una spia luminosa (verde: varco libero/rosso: varco bloccato).

Il buzzer integrato si attiva inoltre per le segnalazioni acustiche. **ZAS** include anche una scheda microSD da 2GB per una efficiente gestione dei dati. In opzione può essere aggiunta l'interfaccia Wi-Fi per una semplice e rapida installazione (alimentazione a 12Vdc)



SPECIFICHE TECNICHE

Lettori: lettore interno RFID in tutte le tecnologie supportate da Zucchetti:

- 125 KHz EM4102 compatibili e 13,56 MHz Mifare

Alimentazione: POE oppure alimentazione elettrica: 12...48 VDC 5...7W.

Audio: Buzzer

Caratteristiche fisiche:

- involucro LURAN S (ASA/PC) V0, autoestinguento IP55.
- peso: 400 gr
- dimensioni: 185 x 85 x 35mm senza staffa (staffa a muro 3 mm)