



DESCRIZIONE



Il lettore **ZAS** unisce ad un design accurato con forme eleganti, le caratteristiche tecnologiche proprie di un device di alta sicurezza e notevole versatilità.

ZAS è un lettore estremamente facile da utilizzare con frontale in poliestere retroilluminato a LED.

Il lettore **ZAS** è disponibile con e senza tastiera. La versione con tastiera a membrana consente il duplice riconoscimento badge+PIN, aumentando così il livello di sicurezza.



FUNZIONALITÀ

Il lettore **ZAS** può operare come componente del controller ZAS5 oppure come lettore esterno dei controller ZEntry e ZDoor con i quali, perfettamente integrato, costituisce un moderno e completo sottosistema di identificazione RFID per il controllo degli accessi.

ZAS è disponibile nelle versioni con e senza tastiera, con antenna integrata RFID 125Khz e Mifare.

Un led a due colori, rosso e verde, segnala l'accensione del lettore e la possibilità di accedere al varco con una spia luminosa (verde: varco libero/rosso: varco bloccato).



SPECIFICHE TECNICHE

Versioni:

- 125 Khz EM4102 compatibili e 13,56 MHz

Mifare

- 125 Khz EM4102 compatibili e 13,56 MHz

Mifare con tastiera e segnalazione tattile tasto premuto

Audio: Buzzer

Involucro LURAN S (ASA/PC) V0,
autoestinguente IP55.

Peso: 400 gr

Dimensioni: 185 x 85 x 35mm senza staffa
(staffa a muro 3 mm)